

Echolette

SE 360



Der neue SE 360 ist ein Power-Mixer im edlen Design mit seitlichen Edelholzblenden. Er verfügt über acht gleiche Eingangskanäle mit getrennter Regelung für Volumen und Panorama sowie zur optimalen Sound-Abstimmung einem 3.Band-EQ. Mit 2 x 130 Watt Ausgangsleistung ist der SE 360 in Verbindung mit zwei EB 150-PA-Boxen die ideale Anlage zur Beschallung von größeren Sälen.

Technische Betriebsdaten:

| | |
|------------------------|---|
| Betriebsspannung: | 220 V~ 50-60 Hz |
| Leistungsaufnahme: | max. 660 Watt |
| Ausgangsleistung: | 2 x 130 Watt an 4 Ω 2 x 80 Watt an 8 Ω |
| Klirrfaktor: | < 0,5 % |
| Fremdspannungsabstand: | > 70 dB |
| Frequenzumfang: | 30 Hz 20 kHz |
| Eingänge: | 8 x Mikrofon, unsymmetrisch 3 mV/47 k Ω 1 x TB 47 mV / 47 k Ω 1 x Echo return 1 V |
| Frequenzkorrektur: | Bass : + 15 dB / - 12 dB bei 100 Hz Middle: + 15 dB / - 12 dB bei 2 kHz Treble: + 15 dB / - 12 dB bei 10 kHz Panorama: \pm 12 dB |
| Ausgänge: | 1 x Lautsprecher minimal 4 Ω 1 x Monitor 1,55 V 1 x Tonband 200 mV / 50 k Ω 1 x Output 775 mV 1 x Echo send 30 mV |
| Aussteuerungsanzeige: | 2 x LED-Kette |
| Hall: | eingebaut |
| Abmessungen: | 575 x 455 x 170 mm (B x H x T) |
| Gewicht: | 18 kg |

Hersteller:
Vertrieb:



Echolette-Vertrieb Hans Bauer, München

Der SE 360 wird auch als vollkommen baugleiches Gerät für die Firma HOHNER unter der Bezeichnung M 98 produziert.